



GDK80-12-24Z/1.2-2.4

接线说明

| 管脚 | 四芯插座 |
|----|--------|
| 1 | U变频器相位 |
| 2 | V变频器相位 |
| 3 | W变频器相位 |
| 4 | 接地线⊕ |

额定功率 1.2Kw
 额定电压 156-220V
 额定转速 12000-24000r/min
 额定频率 400-800Hz
 额定电流 6.4A
 ER螺帽 ER-20
 轴承型号 7005CX2 7002CX2
 轴承润滑 油脂润滑
 重量 8KG
 旋转方向 从轴伸端看为逆时针方向

特别警示:

- 1.电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
- 2.压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。
建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排泄装置。

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------------|-----|----|
| | | | | | | 四极恒功率 | | |
| | | | | | | 外形图 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 张 | 第 张 | |
| | | | | | | GDK80-12-24Z/1.2-2.4 | | |